

VarioRec 6 Dual

Der Funkrufempfänger mit Ortungsmöglichkeit

im Verbund mit **INLOC®** Funksendern **VarioMobil Dual**

Eine Positionsbestimmung zwischen den Funkempfängern **VarioRec 6 Dual** und dem **VarioMobil Dual** Funksender wird in regelmäßigen Abständen vorgenommen.



*Einsetzbar an jeder Schwesternrufanlage –
ganz einfach über den Nebensteckkontakt!*



Sollte der Sender im Moment des Rufes nicht lokalisiert werden können, löst der zuletzt geortete Funkempfänger aus. Ein Sender **VarioMobil Dual** merkt sich diesen für ca. 5 Minuten.

Sind mehr als 5 Minuten vergangen, löst derjenige Empfänger **VarioRec 6 Dual** den Ruf aus, bei dem der Sender als zugehörig eingelernt ist.

Bei Auslösung eines in der Nähe befindlichen **VarioMobil Dual** Senders wird die Position durch einen Abgleich zwischen Funkempfänger und –sender nochmals durchgeführt. Derjenige Funkempfänger **VarioRec 6 Dual**, der den Funksender lokalisiert, gibt den Ruf an die Rufanlage weiter.

Technische Daten

Betriebsfrequenz:	869,2125 MHz (Sozialalarm-Frequenz)
Senderspeicher:	für 63 VarioMobil Sender der gleichen Frequenzzugehörigkeit
Reichweite:	innerhalb von Gebäuden typisch bis 30 m, im Freien ca. 250 m gem. Pflegehilfsmittel-Verordnung
Funktionen:	Ortung über IR-Kommunikation (in Verbindung mit VarioMobil Dual Sendern) Masterfunktion; Pflegefunktion
Batterieüberwachung:	Störungsanzeige- und -ausgabe bei "Batterie schwach"- Sendermeldung
Blockadeüberwachung:	Störmeldung bei Empfangsblockade
Tagesüberwachung:	Störmeldung bei Ausfall von zugehörigen Sendern
Anzeigen:	Kombi-LED rot / gelb / grün
Meldeausgang:	Schaltausgang (Alarm), belastbar mit 24 V / 100 mA
Störungsausgang:	belastbar mit 24 V / 100 mA
Betriebsspannung:	24 V DC (± 5 %) / ca. 20 mA
Temperaturbereich:	-5 °C bis +55 °C
Abmessungen:	66 x 46 x 18 mm (BxHxT), zus. Länge Anschlussleitung ca. 25cm
Gewicht:	ca. 50 g
Schutzart:	IP 63
Prüfzeichen:	CE (RED RL, RoHS RL)
Farbe:	Gehäuse ähnlich RAL 9016 (verkehrsweiß)
Steckernetzteil:	(optional) erforderlich bei fehlender Soeisuna aus der Lichtrufanlage.

