

VarioMobil

Ruf-/Funktions- oder Abstelltaster zur Wandmontage



Die Taster sind in Verbindung mit einem **VARIOREC®** Empfänger gleicher Frequenz universell einsetzbar.

Optimal ist der Einsatz, wenn eine nötige Verkabelung in den Räumlichkeiten fehlt. Die Taster können entweder mit Doppelklebeband oder vorzugsweise mit 2 Schrauben an einer Wand befestigt werden.

Der Funktions- oder Abstelltaster kann vielfältig eingesetzt werden. Typisch ist die Funktion als Abstelltaster.

Aber auch andere Funktionen wie z.B. Lichtschaltung sind denkbar.

Alle Funktionen müssen in der Rufanlage festgelegt werden. Andersfarbige Inlays sind auf Anfrage möglich.



Der **VarioKey** als spezielle Version mit einer Auslösung des Funkrufs nur über einen berührungslosen Magnetschlüssel.

In der Anwendung z.B. als Abstell- oder Pflegefunktionstaster.

Technische Daten:

Betriebsfrequenz:	869 MHz (Sozialalarm-Frequenz)
Batterieüberwachung:	„Batterie schwach“-Meldung mit Funkweiterleitung
Tagesüberwachung:	in Ausführung 869 MHz mit täglicher Testmeldung
Auslöser:	große Taste mit 35 mm Durchmesser VarioKey über Magnetschlüssel
Anzeige:	rote LED bei Rufanzeige, gelbe LED bei „Batterie schwach“
Stromversorgung:	3 V Knopfzelle CR2032, typische Betriebsdauer 3 Jahre
Abmessungen:	74 x 14 mm (ØxT)
Gewicht:	ca. 35 g
Schutzart:	IP 68 (wasserdicht)